## Macintosh 接続設定

## TCP/IP の設定

- ■画面左上にある 🤇 マークをクリックし、アップルメニューを開きます。
- 次に、「システム環境設定…」をクリックします。



■「ネットワーク」をクリックします。



■「Ethernet」をク!	リックし、画面を以下のよ	うに設定します。
	ネットワーク	Q 検索
ネットワーク環境	意: 自動 ᅌ	←②選択
Ethernet	状況: 接続済み Ethernet は現在使用中で、IF 192.******* が協定されて	マアドレス います。
	IPv4 の設定: DHCP サーバを使用	
● Bluetooth PAN 未接続	IP アドレス: 192.***.**	
● Thundブリッジ	サプネットマスク: 255.***.**.*	
	DNS サーバ: 192.***.**	
	検索ドメイン: aitai.ne.jp	
+ - &-	73/7 /81/1	詳細
	7 9 X 9 7 F	
	表示名	入力内容
ネットワーク環境		自動
IPv4 の設定		DHCP サーバを使用

次に、「詳細…」をクリックします。

■「TCP/IP」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。

$\circ \bullet \circ < > \blacksquare$	ネットワーク	Q. 検索
CP/IF	Dr←①クリック フロキシ ハード	<u> </u>
IPv4 の設定:	DHCP サーバを使用 🗘	←②選択
IPv4 アドレス:	192.***.**	DHCP リースを更新
サブネットマスク: ルーター:	255.***.***.* DHCP クライアント ID:	(必要な場合)
IPv6 の設定:	自動	
ルーター: IPv6 アドレス:		
プレフィックス長:		
?	キャン	vセル OK

表示名	入力内容
IPv4 の設定	DHCP サーバを使用

■「プロキシ」タブをク	リックし、画面を以下の	のように設定します。
	ネットワーク	Q. 検索
	WINS 802.1X フロキシノ (HTTPS) RTSP) .トとドメイン:	<b>①クリック</b>
*.local, 169.254/16, 127.0.0.1		
	✔ 受動 FTP モード(PASV)を使用	
3	+72	OK
表	示名	入力内容
構成するプロトコルを選択 ラ		チェックをすべて外す

■「ハードウェア」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。

0 <b>0</b> 0 ( ) III	ネットワーク	Q 検索	
<> Ethernet			
TCP/IP DNS WINS	802.1X プロキシ ハード	ウェア ←①クリ	ック
MAC アドレス:	**;**;**;**;**		
構成:	自動		
速度・	1000base1		
MTU:	生一里, / 口 - 別即 標準 (1500)	0	
	✓ AVB/EAV モード		
· · ·	キャン	OK	ן <del>←</del> 37997
表示名			入力内容
構成		自動	

最後に「OK」をクリックし、画面を閉じてください。 1つ前の画面に戻りましたら、「適用」をクリックして画面を閉じてください。

以上となります。

## 有線接続の確認方法

■画面左上にある (マークをクリックし、アップルメニューを開きます。



■「ネットワーク」をクリックします。



■「Ethernet」を選択し、「IPv4 アドレス」の数値を確認します。

「169」以外で始まっていれば接続可能です。

	ネットワー	ウ	Q. 検索
ネットワーク	7環境: 自動		•
<ul> <li>Ethernet くい</li> <li>接続済み</li> <li>Wi-Fi 接続済み</li> </ul>	←①クリック 状況:	接続済み Ethernet は現在使用中で、 192.***.** が設定され	、IP アドレス いています。
● FireWire 未接続	IPv4 の設定:	DHCP サーバを使用	<b>\$</b>
Bluetooth PAN	IP アドレス:	192.***.**.**	-2確認
木技院	サプネットマスク:	255.***.***.*	
<ul> <li>Inundノリッシ 未接続</li> </ul>	ルーター:	192.***.**.**	
	DNS サーバ:	192.***.**.**	
	検索ドメイン:	aitai.ne.jp	
			業細して
+ - *			計欄?
		アシスタント	元に戻す 適用

	数値	備考	
NET 可	172.***.***.***	パソコン直結でローカル IP 契約の場合	
	2**.***.***.***	パソコン直結でグローバル IP 契約の場合	
	192.***.***.***	ルータ利用の場合	
NET 不可	169.***.***.***	「 <u>FAQ インターネットに繋がりません。</u> 」をご参照	
	0.0.0.0	いただき、ONU・モデム・ハブ・ルータ・パソコン	
		を再起動してください。	

上記以外の場合は、Aitai net テクニカルサポートセンター(0120-933-969)まで ご連絡ください。

以上となります。