Aitai net ドメインサービス メールソフト設定手順書 (Outlook 2021 版)

1. インストールした Outlook を起動します。



2. 「ファイル」タブの「アカウントの追加」をクリックします。



①メールアドレスを入力します。
②「詳細オプション」をクリックします。

outloc	k
1 メールアドレス @catv-v6.jp	
	i
2) F##175+> +	1

①「自分で自分のアカウントを手動で設定」のチェックボックスにチェックを入れます。
②「接続」をクリックします。

	Outlook	
メール アドレス	2.010714-02	
a	catv-v6.jp	
1	詳細オプション ★	
(2)		

5. 「POP」を選択します。

0	0	96	G	
Microsoft 365	Outlook.com	Exchange	Google	
	\square	8		
POP	IMAP	Exchange 2013 以前		

①「POP アカウント設定」画面にて認証設定ならびに暗号化設定を行います。
②「次へ」をクリックします。

受信メール サーバー bosting caci in	ボート 005
2 20th IC THERKADD	(CC) (7) C) 10 X X 35
≥ セキュリティで保護されたバスワード設	島止 (SPA) でのロクオンが必要
送信メール	
サーバー hosting.cnci.ip	ポート 465
med-ptt [an ma	
唱号化力波 SSL/TLS ▼	
✓ ゼキュリティで保護されたパスワード設	語E (SPA) でのロクオンが必要
メッセージ配信	
□ 既存のデータファイルを使用	
	参照

メール設定情報

	サーバホスト名	ポート番号
送信サーバ	hosting.cnci.jp	SSMTP(port 465)
	hs.cnci.jp 💥 1	
受信サーバ	hosting.cnci.jp	POP over SSL(port 995)
	hs.cnci.jp 💥 1	

※1 サーバホスト名は hosting.cnci.jp と hs.cnci.jp のどちらでも設定可能

①パスワードを入力します。(青枠をクリックすると入力した文字列を表示できます。)
②「接続」をクリックします。

P アカウントの設定 p-test@catv-v6.jp		(別のユーザー)
9—F		0
	¢	2
	P アカウントの設定 o-test@catv-v6.jp ワード	P アカウントの設定 o-test@catv-v6.jp ワード

- 8. 「アカウントが正常に追加されました」と表示されると完了です。
 - 別のメールアドレスを続けて追加する場合は、「別のアカウントの追加」から同様 に設定できます。
 - 設定を終了する場合は、「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」のチェック を外し、「完了」をクリックします。

アカウントが正常に	追加されました		
POP	(Dicator-v6.jp		
	100.00		
続けて設定する	竭合		_
続けて設定する 別のメール アドレスを	5 場合 ^{追加}		
続けて設定する PHOX-ルアドレスを メールアドレス	5 場合 追加	22.5	
- 続けて設定する Filox-ルアドレスを メールアドレス	場合 追加 開題利方40 。	20%	
•続けて設定する ^{別のメール} アドレスを メール アドレス	5 場合 追加 単元オプション キ 自分で自分のアカウントを手動で設定	20.4	

9. 作成したアカウントの設定が表示されている事を確認します。

8 8-1		,P little							111 - 1	. ×
27914 <u>8-4</u> 18.000	245/	F- ₩8 ~47						Q 1000	COLUMN STC	£17 (10.707)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	回ね		Christian + 100,500 Christian	4.4	1999 - 1994 - 5 - 1997 - 1997 - 1997	All Brain	人間54-1903(75-80章・ 図 540-988 7-4-9888	A0 Ania Alir	C INCROME-	
avanter was		3.00	201960	- 14	1121	99	61.0	38	法党制	
SBUE入り http:// Sent Ilems Deleted Ilems Deleted Ilems Deleted Ilems Deleted Ilems Deleted Ilems の (Deleted Ilems Deleted Ilems (Deleted Ilems Deleted Ilems (Deleted	3 1 jp	本	EM - 1							
2 Pa 12 20	***									

以上で設定は完了です。